

Radio de chantier 12Vmax / 14,4 V / 18 V / 40Vmax / AC

MR004GZ

Radio de chantier avec DAB+ et Bluetooth 5.0: CXT
12Vmax, LXT 14,4 V / 18 V, XGT 40Vmax, AC.



CXT LXT XGT 12V 18V 40V DAB DAB+ Bluetooth

Caractéristiques techniques

Tension nominale (multi)	12Vmax/14,4V/18V/ 40Vmax V
Accus compris	0
Puissance débitée maximale	2 x 4,9 W
Plage de fréquence FM	87.5 - 108 MHz
Plage de fréquence DAB	174.928 - 239.200 MHz
Plage de fréquence DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Tuner	FM-DAB-DAB+
Bluetooth	✓
Version Bluetooth	5.0
Quantité par emballage	1 pièces
Dimensions (Lo x La x H)	280 x 171 x 298 mm
Poids net	4,6 - 5,4 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Radio de chantier compatible avec accus Makita coulissants Li-ion (12Vmax -40Vmax), fonctionne également sur secteur grâce à l'adaptateur AC inclus.
- Equipé de DAB et DAB + (Digital Audio Broadcasting), la norme mondiale pour la réception de radio numérique.
- Équipé de Bluetooth pour diffuser facilement la musique sans fil.
- Qualité de son excellente grâce aux baffles stéréo puissants.
- Construction solide avec amortisseurs sur les coins et profils métalliques protégeant le tableau de commande, assurant la résistance contre les chutes éventuelles.
- Jusqu'à 31h de musique avec une seule charge de batterie (6,0Ah).
- Arrêt automatique quand la batterie se vide afin d'éviter les décharges profondes.
- Ecran LCD éclairé restant allumé pendant 15 secondes après que l'on touche un des boutons.
- Prise 3,5mm jack à l'avant de la radio et dans le

EAN 0088381739085

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Accessoires standard

SE00000679

adaptateur AC

