

# Radio de chantier/ chargeur 10.8V/14,4V/18V/AC

## DMR301

Radion de chantier CXT/LXT 10.8V/14,4V/18V/AC avec fonction de charge.



12V<sub>min</sub> 14.4V 18V CXT LXT Bluetooth DAB DAB+

### Caractéristiques techniques

Tension nominale (multi)	10,8V/14,4V/18V V
Accus compris	0
Puissance débitée maximale	2 x 3,5 W
Plage de fréquence FM	87.5 - 108 MHz
Plage de fréquence DAB	174.928 - 239.200 MHz
Plage de fréquence DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Tuner	FM-DAB-DAB+
Bluetooth	✓
Version Bluetooth	5.0
Quantité par emballage	1 pièces
Dimensions (Lo x La x H)	268 x 185 x 305 mm
Poids net	6.1 - 6.6 kg

### Avantages pour l'utilisateur

- Radio de chantier compatible avec accus Makita coulissants Li-ion (10,8V -18V). Fonctionne également sur secteur grâce à l'adaptateur AC inclus.
- Peut également charger les batteries CXT/LXT tout en jouant de la musique.
- Equipé de DAB et DAB + (Digital Audio Broadcasting), la norme mondiale pour la réception de radio numérique.
- Équipé de Bluetooth pour diffuser facilement la musique sans fil.
- Equipé d'une sortie USB 5V ce qui permet de facilement charger vos appareils mobiles.
- Construction solide avec amortisseurs sur les coins et profils métalliques protégeant le tableau de commande, assurant la résistance contre les chutes éventuelles.
- Prise 3,5mm jack à l'avant de la radio et dans le compartiment de batterie pour connecter une source externe (câble de raccordement non inclus).
- Grâce à la construction étanche aux projections d'eau (IP64), la radio résiste aux averses éventuelles.

**EAN 0088381899550**

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



# Accessoires

## ■ Accessoires standard

TC00000137

Adaptateur AC